



### Inteligente

Comunicación 2G, 3G, 4G / WLAN <sup>1</sup>  
 Sistema de monitoreo de terceros de apoyo <sup>2</sup>



### Sencillo

Plug & Play  
 Soporta max.10 dispositivos



### Confiable

IP65  
 Soporte para reconexión automática

Especificaciones técnicas	Smart Dongle-WLAN	Smart Dongle-4G
<b>Datos generales</b>		
Interfaz de conexión	USB	
Instalación	Plug-and-play	
Indicador	LED Indicator	
Dimensiones (W x H x D)	130 x 48 x 33 mm	
Peso	90 g	
Grado de protección	IP65	
Consumo de energía (típico)	2 W	3.5 W
<b>Parámetros inalámbricos</b>		
Tipo de tarjeta SIM	/	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Soporte estándar y frecuencia	802.11 b / g / n 2.4 GHz	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>
<b>Entorno de operación</b>		
Rango de temperatura de operación	-30 °C ~ +65 °C	
Humedad de operación relativa	5 - 95% RH	
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +70°C	
Max. altitud operativa	4,000 m	
<b>Cumplimiento estándar (más disponible a pedido)</b>		
Certificado	CE, RCM	CE
<b>Compatibilidad del inversor</b>		
Modelo inversor	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

<sup>\*1</sup> Para garantizar una transmisión de datos estable, Huawei sugiere instalar 4G dongle en áreas con señal móvil estable (señal 2G ≥4 bares, señal 3G / 4G ≥ 3 bares).

<sup>\*2</sup> El sistema de gestión de terceros debe coincidir con el protocolo de comunicación con Huawei Smart Dongle.

<sup>\*3</sup> Para recomendada lista y datos de portadores en frecuencias compatibles, póngase en contacto con los distribuidores locales